

Neden Web Arayüzü kullanmalıyım?

Kameranıza ilgili P2PIPC veya GreenIPCam yazılımları üzerinde bulunmayan birçok ayarı Web Arayüzü yardımı ile kolaylıkla yapabilirsiniz.

Lütfen web arayüzüne ulaşmak için aşağıdaki adımları takip ediniz.

1-Bilgisayar üzerinden GreenIPCam programını çalıştırınız. Cihazlarım bölümünde kameranızın üzerine gelip sağ tıklayınız. Konfigürasyon'a giriniz.

2-Ağ ayarları sekmesinden kameranızın IP ve portunu öğreniniz. Örneğin IP adresimiz 192.168.1.57 ve http portumuzun 81 olduğunu varsayalım.

3-İnternet tarayıcınızda adres çubuğuna IP adresiniz:portunuzu yazıp, enter'a basınız. (mesela yukarıda verdiğimiz örnek için 192.168.1.57:81 yazmanız gerekiyor.)

4- Kullanıcı adı ve şifre bölümlerine "admin" yazınız. (eğer kameraya erişim şifrenizi değiştirdiyseniz, lütfen onu giriniz.)

Eğer ulaştığınız sayfanın sol üst köşesinde Greentech logosu var ise 5 ve 6. adımları tamamlamanıza gerek yoktur. Kamerayla ilgili ayarları ulaştığınız web arayüzünden yapabilirsiniz. Ancak ulaştığınız sayfanın sol üst köşesinde Greentech logosu yok ise lütfen 5 ve 6. adımları tamamlayarak web arayüzünü güncelleyiniz.

5- Açılan sayfadaki seçeneklerden "videostream mode(for FireFox)" seçiniz.

6- Sayfanın alt kısmında yer alan ingiliz anahtarı işaretine tıklayarak ayarlar menüsüne giriniz. Soldaki seçeneklerden User&Device Manage'a girip, Maintain'i seçiniz.

Bir önceki sayfada şu an içinde bulunduğunuz dosya linkinin alt satırında bulunan "Web Browser Güncelleme Yazılım" linkine tıklayarak indireceğiniz zip klasörünün içindeki dosyayı masaüstüne aktarınız. Upgrade Device Embedded Web UI alanından Dosya Seç'i tıklayıp masaüstüne aktardığınız dosyayı yükleyiniz. Upgrade'e tıklayınız. 60 saniye bekleyiniz. Yeni web arayüzüne ulaşmış olacaksınız.